

表2 適用機種の型式與系列型式

TLB-63L1A	型 式	TLB-63L1A 3P 60Hz 63AF ; Ue : AC 220V, 380V, 440V ; In : 15A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 63A ; I Δ n : 0.03A / 0.1A / 0.3A高速切換型, 0.2A / 0.3A / 0.5A高速切換型 ; Icu : 10kA at 220V, 5kA at 380V, 2.5kA at 440V ; Isu : 2kA at 440V
	系列型式	TLB-63L1A 2P 60Hz 63AF ; Ue : AC 110V, 220V, 380V ; In : 15A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 63A ; I Δ n : 0.03A / 0.1A / 0.3A高速切換型, 0.2A / 0.3A / 0.5A高速切換型 ; Icu : 10kA at 110V, 10kA at 220V, 5kA at 380V ; Isu : 2kA at 380V
TLB-100L1A	型 式	TLB-100L1A 4P 60Hz 100AF ; Ue : AC 220V, 380V, 440V ; In : 15A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 63A, 75A, 100A ; I Δ n : 0.03A / 0.1A / 0.3A高速切換型, 0.2A / 0.3A / 0.5A高速切換型 ; Icu : 10kA at 220V, 7.5kA at 380V, 7.5kA at 440V ; Isu : 2kA at 440V
	系列型式	TLB-100L1A 3P 60Hz 100AF ; Ue : AC 220V, 380V, 440V ; In : 15A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 63A, 75A, 100A ; I Δ n : 0.03A / 0.1A / 0.3A高速切換型, 0.2A / 0.3A / 0.5A高速切換型 ; Icu : 10kA at 220V, 7.5kA at 380V, 7.5kA at 440V ; Isu : 2kA at 440V
TLB-100L2A	型 式	TLB-100L2A 4P 60Hz 100AF ; Ue : AC 220V, 380V, 440V ; In : 15A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 63A, 75A, 100A ; I Δ n : 0.03A / 0.1A / 0.3A高速切換型, 0.2A / 0.3A / 0.5A高速切換型 ; Icu : 15kA at 220V, 10kA at 380V, 7.5kA at 440V ; Isu : 2kA at 440V
	系列型式	TLB-100L2A 3P 60Hz 100AF ; Ue : AC 220V, 380V, 440V ; In : 15A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 63A, 75A, 100A ; I Δ n : 0.03A / 0.1A / 0.3A高速切換型, 0.2A / 0.3A / 0.5A高速切換型 ; Icu : 15kA at 220V, 10kA at 380V, 7.5kA at 440V ; Isu : 2kA at 440V
TLB-100L3A	型 式	TLB-100L3A 3P 60Hz 100AF ; Ue : AC 220V, 380V, 440V ; In : 15A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 63A, 75A, 100A ; I Δ n : 0.03A / 0.1A / 0.3A高速切換型, 0.2A / 0.3A / 0.5A高速切換型 ; 0.1A / 0.3A / 0.5A延時切換型 ; Icu : 25kA at 220V, 15kA at 380V, 10kA at 440V ; Isu : 2.5kA at 440V
	系列型式	TLB-100L3A 4P 60Hz 100AF ; Ue : AC 220V, 380V, 440V ; In : 15A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 63A, 75A, 100A ; I Δ n : 0.03A / 0.1A / 0.3A高速切換型, 0.2A / 0.3A / 0.5A高速切換型 ; 0.1A / 0.3A / 0.5A延時切換型 ; Icu : 25kA at 220V, 15kA at 380V, 10kA at 440V ; Isu : 2.5kA at 440V